

Doro Comfort 3005

Téléphone avec fil facile à utiliser avec répondeur

Le Doro Comfort 3005, avec son répondeur intégré, offre des fonctionnalités très pratiques, une facilité d'utilisation, une prise en main confortable et la capacité d'augmenter le son du combiné, du haut-parleur ou de la sonnerie.

- ✓ Son très puissant (35 dB)
- ✓ Affichage très contrasté
- ✓ Mains-libres



Doro Comfort 3005



Fonctions principales

Pré-numérotation	✓
Mains-libres	✓
Chronomètre	✓
Navigation du menu	✓
Surveillance d'ambiance à distance	✓
Réveil	✓

Mémoires

Touche bis	10
Mémoires indirectes	10
Capacité du répertoire	99
Journal des appels	50

Afficheur de la base

7 segments	✓
Afficheur alphanumérique	✓
Afficheur rétro-éclairé	✓
Dimensions de l'afficheur (h x l mm)	75 x 19
Lignes d'icônes/icônes	2/18
Lignes/Caractères	4/14

Sons et signaux

Sonneries monophoniques	9
Indicateur visuel de sonnerie	✓
Nombre de niveaux de réglage de la sonnerie (hors off)	2
Coupure de la sonnerie	✓

Paramètres acoustiques

Niveau maximal d'atténuation du signal entrant (dB)	35
Compatibilité appareils auditifs	✓
Volume sonore maxi de la sonnerie (dB(A)) à un mètre	85

Présentation du nom/numéro en phase de 2ème appel	✓
Présentation du nom enregistré dans le répertoire	✓
Présentation du nom transmis par le réseau	✓
Horodatage par l'horloge du téléphone (date/heure)	✓
Horodatage réseau (date/heure)	✓
Mise en mémoire à partir du journal des appels	✓
Indicateur de message en attente	✓

Répondeur

Commandé par la base	✓
Code PIN dédié au répondeur	✓
Accès à distance	✓
Sauvegarde des messages	✓
Indicateur de nouveaux appels	✓
Fonction mémo	✓
Fonction répondeur simple	✓
Annonce pré-enregistrée	✓
Filtrage des appels	✓
Lecture prioritaire des nouveaux messages	✓
Effacement sélectif ou complet des messages	✓
Durée d'enregistrement (minutes)	27
Horodatage (date/heure)	✓
Système VOX (raccroché automatique sur silence)	✓
Réglage du nombre de sonneries avant activation du répondeur	2,4,TS

Ergonomie

Dimensions du combiné (mm)	191*51*46
Touches très contrastées faiblement réfléchissantes	✓
Position bureau	✓

Caractéristiques base

Adaptateur type AC (code)	RJ11
---------------------------	------

Doro Comfort 3005



Nombre de réglages du mains-libres 8

Coupure du micro ✓

Réglages du volume 3

Identification de l'appelant

Identification de l'appelant 50

Spécifications de l'adaptateur AC V/mA 9DC/300mA

Technologie

RTC ✓